БСК-Hik

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ КООРДИНАТНОГО ТИПА

полностью совместимый со стандартом и характеристиками трубок домофона УКП-7, УКП-9, УКП-12, LM-UKT и аналогичных.

Блок **БСК-Hik** предназначен для подключения гибридных видеодомофов из модельного ряда **HIKVISION** к подъездным дофонам с **КООРДИНАТНОЙ** системой адресации типа **ELTIS, CYFRAL, МЕТАКОМ, ВИЗИТ** и т.п. В процессе совместной работы с монитором видеодомофона, блок сопряжения обеспечивает прием вызова от подъездного домофона, дает возможность ведения двустороннего разговора с посетителем и открывания подъездной двери.

По своим электрическим параметрам и звуковым настройкам блок **БСК-Hik** оптимальным образом согласован с характеристиками гибридных видеодомофонов марки **DS-KH6320 WTDE1** и **DS-KH6320 TDE1** обеспечивая им четкое сопряжение с линией подъездного домофона.

Подключение всех устройств к **БСК-Hik** производится с помощью клеммной колодки, или посредством плоского шлейфа через 16-ти контактный разъем, назначение проводников и схема соединений показана на Рис. 1 Через блок сопряжения к одному из входов монитора абонентского видеодомофона подключается подъездная разговорная линия с видеокамерой уличного наблюдения и этажная вызывная видео панель (блок вызова). В случае с подключением двух вызывных панелей, блок вызова в квартирную дверь предпочтительнее подключать непосредственно к соответсвующему свободному входу монитора.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ

РИС.1

Настойка блока **БСК-Hik** сводится к регулировке уровней сигнала для достижения оптимальной слышимости из динамиков монитора и подъездного домофона в процессе разговора, после ответа на вызов с домофона. Увеличение громкости в каждом из направлений следует производить вращением по часовой стрелке регуляторов ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА (для видеодомофона) и УСИЛЕНИЕ МИКРОФОНА (для подъездного домофона). Регуляторы звука вращаются с помощью миниатюрной отвертки через соответсвующие отверстия в в лицевой крышке корпуса. Их расположение показано на Рис.2.

Добавлять уровень сигнала следует малыми порциями, т.к. его избыток может приводить к ухудшению разборчивости слов из-за перегрузки звукового тракта, прерывистому звуку речи, появлению тонального фона. В таком случае следует снизить уровень сигнала в том направлении, где громкость выше.

ПРИМЕЧАНИЕ 1.

Подъездная камера, устанавливаемая совместно с подъездным домофоном, выводится на экран монитора только при вызове квартиры с домофона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.

При отсутствии подъездной видеокамеры, вызов подъездного домофона и дальнейший разговор будет происходить при пустом экране видеодомофона.

ПРИМЕЧАНИЕ 3.

Сервисный 16-контактный разъем дублирует клеммную колодку и может использоваться для подключения блока сопряжения посредством плоского шлейфа(в комплектацию не входит)

При монтаже не допускать замыкания контактов!

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НА КОРПУСЕ БЛОКА

РИС.2